

96643379 **POPPACK LED4000-840 HF E3 L1500**

Réglette LED

Les multiples boîtiers de commande intégrés fournissent les données suivantes pour la protection des câbles de tout le luminaire :

Disjoncteur de protection automatique

| Types d'automates | B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de pièces | 25 | 33 | 40 | 50 | 28 | 35 | 43 | 55 |

1x 87500441 **DRV TR LC 35W 250mA 140V F #fixC Ip SNC****Disjoncteur de protection automatique**

| Types d'automates | B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de pièces | 50 | 65 | 80 | 100 | 55 | 70 | 85 | 110 |

Courant de commutation 4,5 A

Durée d'impulsion : 36 μ s

1x 89800308 **EM CONVERTER LED BASIC 104 200V****Disjoncteur de protection automatique**

| Types d'automates | B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de pièces | 90 | 130 | 130 | 130 | 180 | 260 | 260 | 260 |

Courant de commutation 10 A

Durée d'impulsion : 120 μ s