

96643379 **POPPACK LED4000-840 HF E3 L1500**

Réglette LED

Les multiples boîtiers de commande intégrés fournissent les données suivantes pour la protection des câbles de tout le luminaire :

Disjoncteur de protection automatique

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	25	33	40	50	28	35	43	55

1x 87500441 **DRV TR LC 35W 250mA 140V F #fixC Ip SNC****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	50	65	80	100	55	70	85	110

Courant de commutation 4,5 A

Durée d'impulsion : 36 μ s

1x 89800308 **EM CONVERTER LED BASIC 104 200V****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	90	130	130	130	180	260	260	260

Courant de commutation 10 A

Durée d'impulsion : 120 μ s